Questions?

Do you have any further questions? Then please do not hesitate to contact us. Call us on 044 315 44 00 or visit our website:

https://www.init7.net/en/support/faq



Init7

Copper7 Preorder Activation

Fritz!Box 7583

Init7



Init7 (Schweiz) AG Technoparkstrasse 5 CH-8406 Winterthur info@init7.net www.init7.net +41 44 315 44 00

Copper7 Preorder Activation (FRITZ!Box 7583)

1 Connecting the components

1. connect the enclosed RJ11 cable to the telephone socket.

- You may need the enclosed adapter for this.
- 2. Connect the FRITZ!Box to the power supply.
- 3. Connect your computer to the FRITZ!Box using the enclosed Ethernet cable or connect to the WLAN of the FRITZ!Box.

2 Basic configuration of the FRITZ!Box

- 1. Open a web browser and type «https://fritz.box» into the address bar.
- 2. A language selection dialog appears. Select the desired language.
- 3. You will now be asked to enter the password for your FRITZ! This can be found on the back of the router.
- 4. Now select «Switzerland» as the country.
- 5. Select «Annex A» in the Annex setting.
- 6. The FRITZ!Box now accepts the settings and restarts.

The restart takes about 2 minutes. You will then be automatically redirected to the web interface.

Willkommenb	ei Ihrer FRITZ!Box	
Bitte melden Sie si E-Mail-Adresse un	ch mit Ihrem Benutzernamen oder d Ihrem Kennwort an.	
Benutzername	admin	FRITZUSSET 15522 standards Margin Status - Statistica Statistica - Sta
Kennwort	•••••	PRE22 fairs 7362 abit Transmission (1992) Abit 1993,

3 Configure connection activation

1. Log into the FRITZ!Box.

Default user: admin

Default password: (can be seen on the back of the FRITZ!Box)

2. After logging in, the setup wizard opens automatically. You can simply close it. See page 3.

4 Overview page of the FRITZ!Box

- 1. The overview page opens. See below.
- 2. Click on «View: Standard» at the bottom left.
- 3. The page is reloaded.
- 4. Where you clicked before, you will now see «View: Advanced».

Please note: Due to software updates, the layout of the overview page may change.

Modell: FRITZ!Box 7582 Aktueller Energieverbrauch: 28%		FRITZ!OS: 06.83 Update verfügbar	t		
Verbindungen			Anschlüsse		
 Internet Internet Telefonie 	IPv4, verbanden seit 27.08.2018, 05:17 Uhr Anbieter: III IPv4, verbanden seit 27.08.2018, 05:17 Uhr Anbieter: IIII IPv6, verbanden seit 27.08.2018, 05:17 Uhr Anbieter: IIII IPv6-Adresse: 2001:1620:4-9:e95-e28:6dff:fe72:8fb6 Keine Rufmummer eingerichtet		 DSL LAN WLAN WLAN DECT USB 	verbunden 4 27,5 Mbit/s + 11,0 Mbit/s nicht verbunden aus, Funknetz 2,4 GHz: FRITZIBox 7582 IV aus, Funknetz 5 GHz: FRITZIBox 7582 IV aus kein Gerät angeschlossen	
Anrufe heute: 0		mehr	Anrufbeantwort	ter heute: 0	mehr
Keine Anrufe vorh	anden		Anrufbeantworte	r deaktiviert	
Heimnetz aktiv:	0	mehr	Komfortfunktio	nen	
Keine Netzwerkge	räte vorhanden		Telefonbuch Speicher (NAS) Kindersicherung	1 Kontakt in Telefonbuch 48 kB genutzt, 347 MB frei bereit erreichbar aus dem Internet (HTTPS)	

5. First click on «Internet» and then on the menu item «Access data» in the submenu that appears.



5 Access configuration page

1. Make the following settings:

Internet provider: Init7 (if the connection does not work -> SWISSCOM)

Connection: Connection to a DSL connection

Access data: No

2. Click on Change connection settings (blue triangle)



6 Open splash page

Now open a new window in your browser, the Swisscom splash page should open automatically.

If this does not work, please try using the browser on your smartphone.



On the SWISSCOM splash page

Enter the activation code you received from us and click on "Activate".

8 Activation process

The following page should now open. You must leave it open until it updates itself. We recommend drinking a coffee ;-).



9 Activation confirmation

As soon as the page reloads and the activation of the connection is confirmed, log into the FRITZ!Box again.



If the page does not reload after 30 minutes, continue.

Copper7 Preorder Activation (FRITZ!Box 7583)

10 Configuring PPPoE

On the web interface of the FRITZ!Box:

1. click on "Internet" in the menu on the left and open the submenu "Access data".

2. select Yes under "Access data".

3. enter the login data you received from us.

4. click on "Apply".

5. your Internet access is now activated and your router is connected to the Internet.

I Uberacht Auf dieser Seite köhnen Sie die Daten Ihren Internetzugang seinichten und des Zugang bei Bedarf angassen. I Uberacht Internet zuberachten Outsice Atomiter Internetzubere Vange gaben Internetzubere I rengbann Internetzubere Renge version Status I rengbann Internetzubere Renge version Status I rengbann Internetzubere Renge version Status I rengbannetz Internetzubere Renge version Status I r	A 00 - 10	Internetzugang IPv6 LISP DNS-Server
Torina-Rotoritz Herrortabilitier Zuengedation Machinas Filter Internetabilitier Filter Internetabilitier Walken Sie Nero Internetabilitier aus. Internetabilitier MyfBitZLikonia Diskinformation Telefonia Anchinas WAN Sistem sine PSA-Arcchinas under Siste Andre Machinas (and most in Kabel mit threm DSI, Anchinas verbunden izt. Dis in der FRITZBas integriefte Disgrone System System Zaugegdation Zaugegdation Hermitse der einen Auger wern die FRITZBas mit dem DSI. Kabel mit threm DSI, Anchinas verbunden izt. Dis in der FRITZBas integriefte Disgrone Disgrone System System Zaugegdation Hittraftschaftlicken Wahr an ein bereits vanhaudriers externes Madem oder einen Bioder angeschlossen ist. Disgrone System System Zaugegdation benötgt? Station See der Stationger wern die Bill/Turk uber "Mahr" an ein bereits vanhaudriers externes Madem oder einen Bioder angeschlossen ist. Benutariaming IntTaftragel@dewantier Benutariaming IntTaftragel@dewantier Benutariaming IntTaftragel@dewantier Benutaristeristereinstellingen Hittraftragel@dewa	Internet	Auf dieser Seite können Sie die Daten ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.
Zapargudalm Internet Audio det # Rifer Internet Audio det # Filter Internet Audio det # Internet Audio det # Internet Audio det #	Online-Monitor	
Filter Internetabilitier Into Filter Internetabilitier Into Big Information Telefonia Internetabilitier Into Big Information Celefonia Sea ex, wide of internetation progetoit worken soll. Sea Statistica an einschlossen einschlossen einschlossen soll. Witch Sie diesen Zuprag, worn die Filt/Zillow int dem IDSL Kabel mit ihrem IDSL Abael mit ihrem IDSL	Zugangsdaten	internetanbieter Wählen Sie (Itren Internetanbieter aus.
Iregulari Arachius DSk informationen Sk kolos nik wie der internetzugang hergestelt werden soll. Telefonio * Arachius an eine DSk-Arachius Winnetz: * Arachius an eine DSk-Arachius gewarte. Winnetz: • Arachius an eine DSk-Arachius gewarte. Distribution • Arachius an eine Schennbutug gewarte. Distribution • Arachius an eine Schennbutug gewarte. Distribution • Arachius an eine Schennbutug gewarte. • Arachius and eine Arachimodem (Bademodem) das die Internetwerteinhaung hendellt, angrachiusen ist. • Arachius an eine Schennbutug gewarte. • Arachius an einer Modemi ode Roller Waters Star diesen Zugang, wenn de FIRIZ/Son int dem DSL Kabel mit dem Star an eine Fabrichmedem, das die Internetwerteinhaung hendellt, angrachiusen ist. • Arachius an einer Modemi ode Roller Waters Star diesen Zugang, wenn de FIRIZ/Son internetwerteinhaung hendellt, angrachiusen ist. • Arachius an einer Modemi ode Roller Weiter Zugang-datame ein, das Star diesen Zugang-datame ein, d	Filter	Internetanbieter Init7 •
MyfRitZ: Kunic Antchlas D4. Information Constraints D5. Information Sea with der Interrectupang horgenstit werden soll. D5. Information Sea with der Interrectupang horgenstit werden soll. D6. Molem well Line and D5. Kabel mit filmem D5.	Freigaben	
DSL Informationen Ceben Sie an, wie der internerstagnage hergestellt werden soll. © Hefenink Withen Sie eilessen Zugang, wenn die FIRTZIBen mit dem DSL Kabel mit threm DSL Anschluss verbaunden ist. Das in der FRITZiBen integrierte © WUNN Sie Moden wind für die Internerstagna hergestellt werden soll. © Der Gr Diagnose © System Vathen Sie diesen Zugang, wenn die FIRTZIBen mit dem DSL Kabel mit threm DSL Anschluss verbaunden ist. Das in der FRITZiBen integrierte Ø Dagnose System © System Ceben Sie diesen Zugang, wenn die HIRTZIBen wird em DSL ward mein Kabelinodern, das die Internerberbindung terntellt, angeschlossen ist. Verbalense and einer Augeng, wenn die HIRTZIBen wird en Dietels wohandernes neternes Modern oder einen Houter angeschlossen ist. Verbalense and einer Modern die Breitz Worden Sie die sen Zugang-datume ein, die Sie eine Internetbachieter bekommen haben. Berucatername Berucatername Wertholmangelinstellungen Verbalangseinstellungen	MyFRITZI-Konto	Anschluss
 Telefonie Telefonie Nackonsa in ein USA-kolosius Adottonsa in ein USA-kolosius Machina sin die USA-kolosius Statistantian und für die litterneverbindung genutzu. Machina sin die Nachon (Modelanchadung genutzu. Machina sin die Nachon (Modelanchadung genutzu.	DSL-Informationen	Geben Sie an, wie der Internetzugang hengestellt werden soll.
□ Minimizit: D3,Modem wide für die laterativestrikulaung genutzt. □ Minimizit: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	📞 Telefonie	# Anschluss an einen Ust-Anschluss Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZIBox mit dem DSL Kabel mit Ihrem DSL Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZIBox Integrierte
WLNk ● Anachasa min kabelmodem (Keletanciaka) BLCT ● Anachasa min kabelmodem (Keletanciaka) ● Start ● Anachasa min kabelmodem (Keletanciaka) ● Anachasa min kabelmodem (Keletanciaka) ● Anachasa min kabelmodem (Keletanciaka) ● Anachasa min kabelmodem (Keletanciaka) ● Anachasa min kabelmodem (Keletanciaka) ● Anachasa min kabelmodem (Keletanciaka) ● Anachasa min kabelmodem (Keletanciaka) ● Anachasa min kabelmodem (Keletanciaka) ● Anachasa min kabelmodem (Keletanciaka) ● Anachasa min kabelmodem (Keletanciaka) ● Anachasa min kabelmodem (Keletanciaka) ● Anachasa min kabelmodem (Keletanciaka) ● Anachasa min kabelmodem (Keletanciaka) ● Chern Anagenatatan en, data min kabelmodem sheren sheren sheren sheren sharen sheren shere	🗗 Heimnetz	DSL-Modern wird für die Internetverbindung genutzt.
□ DCCT Wahlen See dream Agang, wenn die 112/lios uiter "WAF an ein kabelinderen, das die internetverbindung herstellt, angeschlossen ist. ③ System Wahlen See dream Agang, wenn die 1112/lios uiter "WAF an ein kabelinderen, das die internetverbindung herstellt, angeschlossen ist. ③ System Wahlen See dream Agang, wenn die 1112/lios uiter "WAF an ein kabelinderen, das die internetverbindung herstellt, angeschlossen ist. ④ System Zagagodaten Werden Tagengedaten ein, die Sie von heren Internetverbindung herstellt, angeschlossen ist. Eine See Green Sie die Zagagodaten ein, die Sie von heren Internetverbindung herstellt, angeschlossen ist. ● Nein Im Tah eiging@dwenter • Weteindangeeinstellungen Weteinstellungen	🗇 WLAN	Anschluss an ein Kabelmodern (Kabelanschluss)
Diagnose Originose	L DECT	Wählen Sie diesen Zugang, wenn die TRITZ!Box über "WAN" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen ist.
System	🕞 Diagnose	 Anschluss an externes Modem oder Router Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ/Box über "Wähl" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.
vs ⁵ Assistenten vs ⁶ Assistententen vs ⁶ Assistententententententententententententent	System	
Workshow Tuppingstates besident:	»» Assistenten	Zugangsdaten
Carbon Sile die Zugangedather ein, das Sie van Buren Internatabilieter bekommen haben. Benutzensame Konsoor: © Nein Verbindungseinstellungen		Werden Zugangsdaten benötigt?
BenuLzername INIT7.htt.ogin@downstre Kconwort ****		Geben Sie die Zurannsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.
Kcomort ····		Benutzername INT7.1hrLogin@downstrel
Mein Vethindungseinstellungen		Kennwort
Verbindungseinstellungen		© Nein
Verbindungseinstellungen		
Dia Varbindrungsainstalliungan sind haraits auf dia am häufigsten verwandeten Warte alingestellt. Rei Borlarf können Sie diese Werte veröndern		Verbindungseinstellungen Dia Varbindunesainstellungen sind baraite suf dia am häufinsten vanvendeten Warte einesstellt. Bei Redarf können Sie diese Warte verändern
teleta fender lata indeteni.	Analysis Provident John Unselling	Vierbindungseinstellungen ändern *
Ubernehmen Abbrechen Ubernehmen Abbrechen	Tipps & Tricks Newsletter avm.de	Ubernehmen Abbrechen